






Экстренный вызов нарядов Росгвардии

1. На клавиатуре одновременно нажмите кнопки * и # и удерживайте в течении 2 секунд



! На брелке нажмите и удерживайте в течении 2 секунд



Снятие с охраны по принуждению

1. При принуждении к снятию с охраны необходимо набрать специально запрограммированный код, отличающийся от Вашего кода пользователя



2. Сигнализация будет отключена, но тревожный сигнал сработает, и к Вам будет направлен наряд Росгвардии.




Постановка под охрану «Ночной режим»

1. Закройте все окна и двери в помещении. На дисплее контрольной панели высвечивается «Снят»



2. Введите Ваш персональный 4-х значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (****) и нажмите клавишу 3



3. На дисплее высвечивается «Взятие периметра». Можете ложиться спать.






Снятие с охраны «Ночной режим»

1. Не открывая окна и двери, введите Ваш 4-х значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (****) и нажмите клавишу **1**



2. Помещение снято с охраны. Можно открыть двери и окна.



Это важно знать!

1. Убедитесь, что все лица, ответственные за пользование охранной системой, ознакомлены с инструкцией пользователя.
2. Будьте внимательны при наборе кодов на клавиатуре. Ошибки в наборе кода при снятии системы с охраны приведут к ложному срабатыванию сигнализации.
3. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование системы безопасности, менять батареи и аккумуляторы.
4. Если в процессе эксплуатации системы вы не укладываетесь в отведённое время так называемой «задержки на выход», обратитесь в службу технического обслуживания для перепрограммирования контрольной панели: +7 (495) 781-92-94
5. Осторожно обращайтесь с кнопками тревожной сигнализации: случайное нажатие устройства – одна из наиболее частых причин ложного вызова службы немедленного реагирования.
6. Если в результате ошибочных действий произошло ложное срабатывание сигнализации, отмените выезд группы быстрого реагирования, сняв систему с охраны, и позвоните по телефону экстренной связи: +7(499) 550-09-51
7. Если при постановке под охрану на дисплее высвечивается «Нарушение зоны ХХ», убедитесь все ли окна и двери закрыты. А также, проверьте не находятся ли в помещении посторонние лица.
8. При обнаружении какой-либо ошибки в работе системы позвоните в отдел технического обслуживания: +7 (495) 781-92-94

Бухгалтерия
+7(495) 781-92-83
mom@pcnraduga.ru

Договорной отдел
+7 (495) 781-47-89
dogovor@pcnraduga.ru

Телефон техн.поддержки:
8 (495) 781-92-94 10⁰⁰-18³⁰
Телефон дежурного техника:
8 (901) 510-56-23 18⁰⁰-24⁰⁰


| Отменить выезд наряда Росгвардии можно позвонив на ПЦО «Радуга»

+7 (499) 550-09-51



Инструкция пользователя охранной системы Постановка под охрану

1. Закройте все окна и двери в помещении. На дисплее контрольной панели высвечивается "Снят"




2. Введите Ваш персональный 4х - значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (****) и нажмите клавишу "2"



3. Покиньте помещение в течении *секунд, пока звучит предупреждающий сигнал.



!С помощью радиобрелка для включения охраны нажмите кнопку - 

«застегнутый замок»





Снятие с охраны

1. После открытия входной двери для снятия системы с охраны дается * секунд



2. Введите Ваш персональный 4х - значный КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (****) и нажмите клавишу **1**



!С помощью радиобрелка для выключения охраны нажмите кнопку - 



«расстегнутый замок»



3. Если вы не правильно ввели свой 4-х значный код, на дисплее будет сигнал «Тревога», и к Вам будет направлен экипаж полиции



ОСТОРОЖНО!

При потери радиобрелка посторонние лица могут снять Вашу систему с охраны!